

Rörelsevakt - IS 3180 LiveLink



IS 3180 är en driftsäker sensor för rörelsedetektering inom- och utomhus i många olika typer av fastigheter och lokaler. Den är försedd med en lins som detekterar runtom 180° med en räckvidd på upp till 20 meter för gående personer (ej rakt emot).

Användningsområde:	Utom- och inomhus, för rörelsedetektering.
Utförande:	DALI-sensor för styrsystem LiveLink från Steinel. Inställning av sensorns funktioner och programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scenarier och manuell dimring sker med standardtryckknapp eller via app i smartphone. Alla plastdetaljer av polykarbonat.
Montage:	Vägg. Utanpåliggande montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 2,5 - 4,0 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn.
Anslutning:	DALI-buss.
Sensor:	IR-sensor med 448 bevakningszoner som detekterar max 20 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn) vid montagehöjd 2,5 m. Se tabell i bruksanvisning för mer exakta räckvidder vid olika montagehöjder. Bevakningsvinkel 180°. Skygglappar för begränsning av bevakningsområdet medföljer. Placeras dolt under linsen.
Sensorns strömförbrukning:	6 mA.
Omgivningstemperatur:	-20°C - + 50°C
Skyddsklass:	IP54
Mått:	66 x 95 x 95 mm.
Övrigt:	LiveLink innebär att sensorn används tillsammans med Styrenhet Livelink (E1300539), inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen, "LiveLink Install" på surfplatta. IS 3180 finns även i utförande 1-kanal, PF (potentialfri kontakt), DALI och KNX.

Art nr:
E13 009 36 - Rörelsevakt IS 3180 LiveLink, kvadratisk, utanpåliggande

Tillbehör:
E13 121 20 - Skyddsgaller i metall
E13 120 67 - Hörnfäste (distans) för ytterhörn, vit