Strålkastare - XLED SOL pollare

XLED SOL är en strålkastare från Steinel som utnyttjar solens energi för att driva LED-panelen.Tack vare modern teknik räcker det integrerade batteriet till 50 nätters ljus (20 tändningar/natt) vid fulladdat batteri och belyser ca. 30m². Batteriet (Li-Ion) laddas kontinuerligt via direkt solljus och ger laddning för att få ljus 365 dagar om året. Batteriet kan även laddas via micro-USB om solcellen ej får tillräckligt med dagsljus.

Den integrerade rörelsevakten tänder belysningen vid rörelse i bevakningsområdet. Det är också möjligt att ha grundljus under natten då ingen rörelse är detekterad. Perfekt att använda på ställen utan strömförsörjning eller där man önskar en självförsörjande enhet utan kabeldragning.

Kapslingsklass:	IP44, klass III
Montage:	På fot utomhus. Den vridbara solcellen (+-165°) riktas mot söder med hjälp av den inbyggda kompassen bakom solcellspanelen. OBS, vid placering på skuggig montageplats laddas batteriet betydligt sämre.
Batteri:	Li-Ion 2500mAh kan även laddas via micro-USB (5V)
Utförande:	Stomme av polykarbonat. Fat av aluminium. Monokristallina solceller bakom skyddande glasskiva. LED-panelen med den inbyggda rörelsevakten är svängbar 180° och lutar 55° i förhållande till markplan.
Rörelsevakt:	IR-sensor, bevakar max 5 m för gående personer (ej rakt emot), vid montagehöjd 1 meter, de lägre montage höjderna ger kortare räckvidd. Bevakningsvinkel 140°. Efterlystiden, dvs hur länge strålkastaren ska vara tänd efter sista rörelse är 10-30 sek och anpassar sig efter solcellens laddningsförmåga. Försedd med skymningsrelä 2 lux.
Ljuskälla:	3 st LED med total effekt 1,2W. Ljusflöde 150lm (125 lm/W). Färgtemperatur 4000K.
Omgivningstemp:	-20°C - +40°C
Mått, tre olika:	194 x 1178 x 188 mm (hög) 194 x 808 x 188 mm (medel) 194 x 628 x 188 mm (låg)
Övrigt:	Programval: P1: sensordrift, P2: sensordrift med grundljus 3%

Art nr	***Typ***
E77 614 06	XLED SOL, vit
E77 614 07	XLED SOL, silver
E77 622 24	XLED SOL, antracit

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 55302 Jönköping
tel: 036-31 42 40, fax: 036-31 42 48
kontakt@khs.se | www.khs.se